

## Блок БРДМ-У



### Назначение

Блок БРДМ-У - блок подключения радиоканальных извещателей универсальный позволяет организовать радиосеть в диапазоне 433 МГц по цифровому протоколу с квити́рованием.

БРДМ-У предназначен для получения и обработки извещений от охранных извещателей.

БРДМ-У используется в комплексах «Муром» и «Видеолокатор Рубеж-М» для управления электропитанием оборудования.

### Область применения.

Блок БРДМ-У может быть использован в системе охраны периметра «Радиорубеж», комплексах «Уником-1», «Муром», «Видеолокатор Рубеж-М» производства «Стилсофт».

### Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Стандарт интерфейса связи	USB
Рабочая частота, МГц	433±8, 174*
Дальность передачи в условиях прямой видимости, до, м	500
Протокол управления	Stil-VL
Количество извещателей охранных в зоне приема блока, не более, шт - типа STS-105, STS-110 - типа STS-102	63 Неограниченно
Количество других устройств с радиомодулем производства «Стилсофт».	63
Дальность передачи при использовании антенн в условиях прямой видимости, до, м - направленной - 5/8 длины волны - штатной, гарантированная	9000 2700 500
Напряжение электропитания постоянного тока от USB, В	5
Потребляемый ток не более, А	0,06
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 50
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Габариты не более, мм	89x55x25
Масса не более, кг	0,05

\* по спецзаказу