Воспроизведение звукового файла

при неисправности

1.Создайте модуль мониторинга. Зайдите в «Настройки» СПО «Синергет», откройте раздел «Модуль мониторинга» и нажмите «Добавить». В открывшемся окне выберите «Объект мониторинга».

ダ Настройки	
Имя	💋 Выбор типа устройства
🗸 📕 Компьютер SS2	
Дархив	Имя
Видеоаналитика	🚔 Объект мониторинга
Внешние хранилища	
🚔 Модуль мониторинга	
> 💂 Пользовательский инт	герфейс
🚢 Проходные интеграци	и со с
🖴 Расписания	
Репликация	
> 📇 Устройства	
	Описание подуля

2. Перенесите «Новый объект мониторинга», который создали, в раздел «Компьютер».

💋 Настройки
Имя
🗸 🚪 Компьютер SS2
🖾 Архив
🖴 Видеоглалит, ка
🛲 Внешние хранилища
🗸 🚔 Молуль силниторинса
📇 Новый объект монитор
> 💂 і юльзовательский интерфейс
🚔 Проходные интеграции со с
🖴 Расписания
🗊 Репликация
> 📇 Устройства



3. Переименуйте добавленный модуль на «Перечень камер» (датчиков).

1 _{MR}	Настройки Сообщения Описание Алгоритны Дополнительно Диагностика
🖌 💻 Компьютер SS2	Тип устройства: Объект мониторинга
Архив	Имя Перечень камер
 Видеоаналитика Внешние хранилища 	Исключить из списка
Модуль мониторинга Новый объект мониторинга	Ожидание (исек.) [2500
🚢 Перечень камер	Генерировать инцидент при тревоге
 Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с 	Генерировать иншидент при ошибке Генерировать иншидент при снятии с охраны
Расписания	Игнорировать датчики в тревоге при постановке на охрану
> 🛎 Устройства	П Генерировать отдельный инцидент на каждую тревогу или ошибку
	Список графических планов

4. Откройте в раздел «Пользовательский интерфейс», перейдите на вкладку «Алгоритмы», нажмите «Добавить» и выберите пункт «Воспроизведение звукового файла при неисправности».

💋 Настройки		2		?
Имя	Настройки Параметры видео	Алгоритмы	Дополнительно	Диагностика
Компьютер SS2	Показывать алгоритмы деревом	1		
 Архив Видеоаналитика Внешние хранилища Модуль мониторинга Перечень камер Пользовательский интерфейс Монитор 	Список алгоритмов Домен	Пол	ьзователь Актин	вность
💋 Список алгоритмов		? ×		
Список алгоритмов Воспроизведение звукового файла по Воспроизведение звукового файла пр Воспроизведение звукового файла пр	о тревоге детектора движения ри замыкании датчика ри нажатии кнопки вызова STS-745 ри неисправности 4 ри неисправности датчика ри отсутствии видеосигнала ри постановке на охрану	5	3 Добавить Зн	Удалить Копир ачение
	ОК	> Отмена	Отмена	Применить Об

5. В настройках добавленного алгоритма выберите «Звуковой файл» и «Устройство воспроизведения». В пункте «Объект» выберите модуль «Перечень камер», который добавили в выше стоящих пунктах.

Настройки	Параметры видео	Алгоритмы	Дополнительно	Диагностика				
🗹 Показы	вать алгоритмы деревом							
Список а	лгоритмов			Домен	Пользователь	Активност	гь	
🗸 Компь	ьютер SS2							
~ Πε	еречень камер							
	Воспроизведение звун	сового файла і	при неисправно.	SS2	Администратор	🗹 Вкл		
✓ Ko	лонки					_		
	Воспроизведение звун	сового файла і	при неисправно.	SS2	Администратор	🗹 Вкл		
								_
					Добавить Удал	пить Ко	пироват	гь
Воспроизве	едение звукового файла	при неисправно	ости		Добавить Удал	пить Ко	пироват	гь
Воспроизве	едение звукового файла Наименование параг	при неисправно метра алгорити	ости		Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	гь
Воспроизве	едение звукового файла Наименование параг й файл	при неисправно метра алгорити	ости ма	нимание тревога	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X
Воспроизв Звуковой Объект	едение звукового файла Наименование параг й файл	при неисправно метра алгорити	ости ма П	нимание тревога еречень камер	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	ть X X
Воспроизва Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование параг й файл тво воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма П Ко	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X X
Воспроизва Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование параг й файл гво воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн П Ко	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	гь X X
Воспроизва Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование парал й файл тво воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн П Ко	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X X
Воспроизв Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование парал й файл 160 воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн Ко	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X X
Воспроизво Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование парал й файл 180 воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн С	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X X
Воспроизва Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование парал й файл тво воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн По Ко	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	пить Ко	пироват	rь X X X
Воспроизва Звуковой Объект Устройст	едение звукового файла Наименование параг й файл тво воспроизведения	при неисправно метра алгорити	ости ма Вн	нимание тревога еречень камер олонки	Добавить Удал Значение	лить Ко	пироват	ть X X X

6. Добавьте все камеры, которые нужно отслеживать на графический план. Откройте раздел «Перечень камер», выберите «Дизайнер» и нажмите «Добавить». Выберите «План объекта».



7. В открывшемся окне добавьте устройства, которые необходимо отслеживать (у камер это видео канал).

